

## 日レセクラウド レセ電ビューア設定

本手順書では、日レセクラウド用のレセ電ビューア設定を説明します。

レセ電ビューアのインストールおよび操作等は、下記 URL の基本操作マニュアルおよびインストールマニュアルをご参照ください。

<https://www.orca.med.or.jp/receipt/use/jma-receview.html>

1. 上部メニューバーから[設定] – [接続設定]をクリックします。  
接続設定画面が表示されます。
2. 接続方法を[API + DBFile]を選択します。
3. API タブ



- ・サーバ : https://ap-proxy.orca.orcamo.jp:8080
- ・ユーザー名 : (空欄)
- ・パスワード : (空欄)
- ・SSL クライアント認証を使用 : チェックする
- ・CA 証明書ファイル : ca.crt のパス

- ・証明書ファイル名：証明書ファイルのパス(拡張子が crt)
- ・秘密鍵ファイル名：秘密鍵ファイルのパス(拡張子が pem)
- ・秘密鍵パスフレーズ：秘密鍵のパスフレーズ

上記設定後、接続テストボタンをクリックし、「接続成功」と表示されることを確認してください。

#### 4. DBFile タブ



- ・起動時にサーバから DBFile を取得する：チェックする
- ・サーバ：https://ftp.orca.med.or.jp/pub/receview/db/
- ・CA 証明書：(空欄)
- ・CA 証明書の下欄：DBFile を保存する場所を指定します。

**※書き込み権限があるフォルダを指定してください**

上記設定後、接続テストボタンをクリックし、tbl\_labor\_sio、tbl\_byomei、tbl\_tensu の件数が表示されることを確認してください。

5. 上記設定後、OK ボタンを押下して、一度レセ電ビューアを終了します。
6. 再度、レセ電ビューアを起動し、レセ電ファイルを読み込み、正しく表示されるか確認してください。